

1. 각부품별 사용설명서

1. 사용설명서는 라이크텍 홈페이지 www.liketech.co.kr / 제품소개/ 부러지지않는 차단기바 / 적용가능 제품의 5, 6, 11-A, 11-B, 11-D, 14, 15, 16, 17번 모델에 적용 가능합니다.

2. 설치전 기존 차단기에 부착되어 있는 모든 부품을 제거한 뒤 아래 설명서대로 따라 합니다.

브라켓 외 조립 구성품

<p>1</p>	<p>2</p>
<p>6각볼트 고정핀 2개(제공)</p>	<p>6각 볼트, 너트 (기존 차단기에 고정되어 있던 6각 볼트, 너트)</p>
<p>3</p>	<p>4</p>
<p>차단바 아래 부분 고정 부품</p>	<p>차단바 위부분 고정 부품</p>

조립방법

<p>1</p> <p>바홀더</p> <p>1을 홀더 안쪽으로 넣은 후 아랫면 볼트의 홀 구멍 부분에 위치 시킨다.</p>	<p>2</p> <p>홀더에 내부에 놓여진 1에 2를 돌려 위와 같이 고정한다</p>	
<p>1</p> <p>볼트가 1을 살짝 나오게 한다</p> <p>기존 홀더 단면</p> <p>홀더에 내부에 놓여진 1에 2를 돌려 위와 같이 고정.</p>	<p>바홀더</p> <p>뒷면 브라켓을 차단기바 홀더에 결합한다.</p>	
<p>3</p> <p>3을 삽입하며, 2번 위에 놓여지게 한다</p>	<p>바홀더</p> <p>앞면 브라켓을 차단기바 홀더에 결합한다.</p>	<p>차단기바</p> <p>차단기바를 홀더에 결합한다</p>

2. 각부품별 사용설명서

④ 차단기바

브라켓 뒷면

브라켓 앞면

④ 이 뒷면 브라켓 부분에 고정 되도록 관통시킨다

차단기바 결합 후 차단기바 윗면의 홈 부분을 따라 ④ 를 홀더 안쪽으로 밀어 넣은 후 위 그림 처럼 고정한다.

②

③ 차단기바

① 바 홀더

②

너트는 공구를 사용하여 단단히 조여 볼트의 풀림을 방지한다

② 조절하여 차단기바를 단단히 고정한다

④

③

①

②

각 부품별 위치도

조립 후 부품별 위치도 정면도

궁금하거나 기타 자세한 사항은 라이크텍 031-557-0996번으로 연락 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다.